



# C 1000

VAN MEDEVOORT

CONDENSATOR MICROFOON

## Eigenschappen:

- groot dubbel membraan – 1,07 Inch
- verguld diafragma
- FET ingang, uitgang transformatorloos
- schakelbare karakteristieken
- omni, cardioïde en bidirectioneel
- laag-af en -10dB verzwakker schakelbaar
- hoogwaardige audiofiele en gepaarde condensatoren, weerstanden en halfgeleiders
- vM Silver Wire bedrading
- vergulde printen en XLR connector
- lage vervorming en ruis, hoge SPL
- zeer muzikale opnamekwaliteit
- robuuste uitvoering
- finish mat chroom
- compleet met etui, shockmount en koffer



De Van Medevoort C1000 groot membraan condensator microfoon is ontworpen voor hoogwaardige, professionele analoge en digitale geluidsopnamen. Audioart komt hiermee tegemoet aan het bijna onmogelijke verlangen van de professional naar de ultieme microfoon om de maximale geluidskwaliteit te registreren van zowel vocalen als instrumenten. Dit is mogelijk door toepassing van de unieke vM versterker techniek, speciaal voor dit systeem ontwikkelde kapsels en het gebruiken van de allerbeste audiofiele componenten. Een FET ingangstrap achter het kapsel, bipolaire symmetrische versterker zonder transformator uitkoppeling daarachter en een uiterst stabiele voeding, ook voor de polarisatie. Hiermee wordt een groot dynamisch bereik, maar tevens zeer lage ruis en vervorming gerealiseerd. De interne bedrading is vanzelfsprekend uitgevoerd met het befaamde vM Silver Wire. Een compact en handzaam gestileerd microfoon systeem met een groot(s) geluid.

## Specificaties:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| stelsysteem                | condensator                |
| type                       | dubbel membraan            |
| richtkarakteristieken      | rondom, nier en figuur-8   |
| frequentiebereik micr./amp | 20-20 kHz / 5-100 kHz      |
| gevoeligheid               | 16 mV/Pa                   |
| impedantie nom.            | <200 Ohm                   |
| ruisniveau (eq. A-gewogen) | 15 dB                      |
| max. geluidsdruk           | 138 dB (148dB @ -10dB sw.) |
| voeding - fantoom          | 48 Volt DC +/- 4 Volt      |
| stroomverbruik             | 2 mA                       |
| afwerking                  | mat chroom                 |
| gewicht                    | 480 gram                   |
| maten diameter x lengte    | 51 x 168 mm                |

Accessoires: Etui  
Shockmount  
Koffer

Bezoek onze website voor meer informatie.  
[www.vanmedevoort.nl](http://www.vanmedevoort.nl)  
Copyright © 2009-2010 Audioart / Nederland  
Wijzigingen voorbehouden.

**Audioart**  
AUDIO PRODUCTS

Herenweg 15, 3602 AM  
Maarssen, Nederland  
Tel.: 0346 59 08 60  
Website: [www.audioart.nl](http://www.audioart.nl)  
E-mail: [info@audioart.nl](mailto:info@audioart.nl)